

Восстановление Cobra ODE в случае неудачной прошивки.

Послан magicdevice - 06.03.2014 13:03

Если во время обновления прошивки произошел сбой и это привело к неработоспособности устройства, что, после подачи питания на Cobra ODE, проявляется как вспышка зеленого светодиода, прекращение световой индикации и отсутствие реакции на подключение внешних накопителей, то данная инструкция поможет восстановить работоспособность Cobra ODE.

Вам понадобятся:

- ПК

- кабель типа USB-A - USB-A. Можно спаять самому:

<http://www.magicdevice.ru/images/fbfiles/images/1VnpKQtf3dc.jpg>

- USB флешка или внешний USB-HDD диск отформатированные в FAT32

- программы Zadig и dfu-util

- файл прошивки unbrick.rom

Скачайте необходимый софт

Пошаговая инструкция:

1) Полностью отключите питание PS3

2) Подождите 5 сек.

3) Включите питание PS3

4) Подключите USB кабель от компьютера к разъему USB Cobra ODE

5) Ваш компьютер должен обнаружить новое устройство "USB device with DFU capabilities"

6) Подождите, пока Windows закончит установку драйверов устройства

7) Откройте программу Zadig (C:\soft\zadig.exe)

8) Выберите "List all devices" ("Показать все устройства")

9) В списке устройств выберите "USB device with DFU capabilities"

10) Выберите "WinUSB" для установки типа драйвера

11) Выберите "Install driver" или "Replace driver"

12) Подождите, пока Zadig установит драйвер

13) Нажмите клавиши "WIN"+"R", в открывшемся окне наберите cmd и нажмите Enter

14) С помощью командной строки перейдите в каталог C:\soft

14) Выполните команду: dfu-util.exe -D 0471 : df55 -D C:\soft\unbrick.rom

15) Дождитесь окончания процесса

16) Отключите кабель USB от ПК. Должен гореть синий светодиод. Если этого не происходит, вернитесь к началу и убедитесь, что все шаги были сделаны правильно.

17) Отключите кабель от разъема USB Cobra ODE

18) Отключите питание PS3

19) Проведите стандартный процесс обновления прошивки Cobra ODE

=====

Восстановление Cobra ODE в случае неудачной прошивки.

Послан rom-rostov - 14.03.2014 16:08

А что делать если при подключении к ПК ,windows пишет что неизвестное устройство???

=====

Восстановление Cobra ODE в случае неудачной прошивки.

Послан magicdevice - 19.03.2014 07:32

rom-rostov писал(а):

А что делать если при подключении к ПК ,windows пишет что неизвестное устройство???
настроить его

=====

Восстановление Cobra ODE в случае неудачной прошивки.

Послан greenys - 06.04.2014 19:38

magicdevice писал(а):

rom-rostov писал(а):

А что делать если при подключении к ПК ,windows пишет что неизвестное устройство???
настроить его

А если не видит ПК подключенного устройства совсем?

=====

Восстановление Cobra ODE в случае неудачной прошивки.

Послан dagsky - 17.05.2014 15:01

А если не видит ПК подключенного устройства совсем?

=====

Восстановление Cobra ODE в случае неудачной прошивки.

Послан massamun - 06.07.2014 14:10

Почему компьютер не видит устройство, "SB device with DFU capabilities" все сделал как написано выше, кобра мигает при включении питания один раз зеленым , версия платы 4.30a??Пожалуйста помогите !!

=====

Восстановление Cobra ODE в случае неудачной прошивки.

Послан nill - 08.07.2014 13:34

Таже самая проблема и в ней я не продвинулся ни на шаг, убил два дня)) Стоит Win 7 64x она мне ни в какую не хочет дать мне его установить на неизвестное устройство может XP нужен хз

=====

Восстановление Cobra ODE в случае неудачной прошивки.

Послан magicdevice - 20.07.2014 09:47

nill писал(а):

Таже самая проблема и в ней я не продвинулся ни на шаг, убил два дня)) Стоит Win 7 64x она мне ни в какую не хочет дать мне его установить на неизвестное устройство может XP нужен хз не у кого не пашет

=====

Восстановление Cobra ODE в случае неудачной прошивки.

Послан nill - 24.07.2014 10:46

Всё получилось, один хороший человек мне помог, Поцагово:

1 Найдите на плате маркировку контактов R6

<http://cdn.joxi.ru/uploads/prod/2014/07/19/6ce/bb0/a89110d4941e3348e0c4118c2ba21ca48b8caa69.png>

2. Возмите Флешку FAT32

3. Скиньте на Неё файл MCU.rom

4. Вставьте в плату QSB

5. На всякий случай тумблер был врублен на эмуляцию дисководов

6. Замкните R6 чемнибудь и удерживайте (но не заденьте R70)

7. (пока держите R6 замкнутым, а флешка втавлена в QSB) включите питание PS3 и продолжайте держать R6 замкнутым

8. Процесс: вы держите R6 замкнутым, диод на QSB моргает или горит красным.

9. Держите более 30 секунд, пока красный огонёк не погаснет.

10. Как только Красный огонь погас, отпустите R6 и выключите питание PS3.

11. Кобра вер 4.30a сброшена и готова к перепрошивке по стандартному методу.

12. Перезагрузите компьютер))))))

Брик платы версии 5.10 сбрасывается также.

=====

Восстановление Cobra ODE в случае неудачной прошивки.

Послан massamun - 02.08.2014 15:33

nill ,Что вы имеете в виду под словосочетанием "перезагрузите компьютер"?)?)

=====

Восстановление Cobra ODE в случае неудачной прошивки.

Послан nill - 04.08.2014 13:42

А ерунда не обращайте внимания сделал
кобру набухался)))

=====

Восстановление Cobra ODE в случае неудачной прошивки.

Послан Maxim41k - 24.03.2015 14:31

А как на счет v.3.00? и от какой прошивки тси надо скидывать?

=====