

Устанавливаем динамик в UMD-door

Послан barabaska - 02.06.2010 22:10

Для желающих установить дополнительную батарею вместо UMD-привода понадобятся:

Дополнительная батарея (плоская, на 1400mAh)

http://mypsp.com.ua/wp-content/uploads/2008/07/dopbaterya_1.jpg

Разноцветный 6-цветный шлейф + тумблер на две позиции с 6 жилами

http://mypsp.com.ua/wp-content/uploads/2008/07/dopbaterya_2.jpg

Пистолет с силиконовым клеем

http://mypsp.com.ua/wp-content/uploads/2008/07/dopbaterya_3.jpg

Паяльник

Канифоль

Припой

Малярный нож

Порядок действий :

Разбираем PSP

Припаиваем проводки к тумблеру (следим за полярностью). Тумблер делится на две половинки, в каждой по три ступеньки (две центральные ступеньки - контроллер напряжения). Первая половина - плюсы, вторая - минусы (следим за полярностью)

Припаиваем светодиодную лампочку к центральным ступенькам.

Припаиваем дополнительную батарейку (следим за полярностью). В случае успешного припоя - лампочка загорится (иногда стоит переключить тумблер в другое положение, чтобы лампочка загорелась)

http://mypsp.com.ua/wp-content/uploads/2008/07/dopbaterya_4.jpg

Разбираем оригинальную батарею, отпаиваем контроллер. Припаиваем оригинальную батарею к тумблеру. Переключаем тумблер - лампочка должна загореться от этой батареи. Если при обоих положениях лампочка горит - все сделано правильно. Отпаиваем лампочку и припаиваем контроллер напряжения (следим за полярностью)

Силиконовым клеем изолируем контакты на тумблере, изолируем контакты между батареей псп и его контроллером (контакты не должны соприкасаться не). Собираем батарею обратно.

Делаем отверстие в PSP для хода тумблера.

Крепим тумблер вместо мягкого паралона, который стоит между двух зажимов (см. фото).

http://mypsp.com.ua/wp-content/uploads/2008/07/dopbaterya_5.jpg

Ставим батареи по местам. Собираем PSP обратно.

http://mypsp.com.ua/wp-content/uploads/2008/07/dopbaterya_6.jpg

После установки данной батареи время работы вашей PSP увеличится до 10-11 часов.

http://mypsps.com.ua/wp-content/uploads/2008/07/dopbaterya_7.jpg

P.S. Переключаем батареи только при выключенной PSP с помощью установленного тумблера.

=====

Устанавливаем динамик в UMD-door

Послан DEVIL ФУНТИК - 26.09.2010 19:14

да замурдѐно ток я непонял почему в оглавлении написано что ставят динамик а ставят батарею
000022 000022 000022 000022 000022

=====

Устанавливаем динамик в UMD-door

Послан Pelegrim - 26.09.2010 19:26

прикольно только psp жалко обычная привычней и родней но моддинг класный 000024
000024

=====